

MICRO-BALISE 3,5 Mhz ARDF

TINYFOX

Créé par DL3SFB et DL3SDO



La micro balise TINYFOX est un émetteur de très faible puissance dédié à la radio-orientation et plus particulièrement aux courses de Foxoring.

Elle peut également être utilisée comme émetteur de réglage ou de mise au point.

Le rapport entre sa taille, son poids, sa très grande autonomie et la simplicité de programmation des codes en font un micro émetteur aux performances excellentes.

FICHE TECHNIQUE

GENERALITES

Alimentation	1 pile 1,5 v – AA ou accumulateur
Marche-arrêt	Interrupteur externe
Consommation	30 mA
Autonomie	100 h
Température de fonctionnement	-20°C à + 60°C
Dimensions du boîtier	115 (L) x 65 (l) x 25 (h)
Poids	175 gr

EMETTEUR

Fréquence	3,579 Mhz
Type d'émission	AM
Cycle	Continu
Codes émis	Toutes les lettres de l'alphabet Les chiffres de 0 à 9 Les codes MOE à MO5 N'importe quelle autre code sont Programmables (indicatifs, etc.)
Délais d'émission	Délais programmable jusqu'à 59 h
Longueur de l'antenne	30 cm
Puissance d'émission	+20 dBm

